




Permite a utilização de até quatro Painéis de Comando de 7 botões com receptor de infravermelhos.

Disponíveis em quatro acabamentos; Branco, Latão Polido, Aço Inox Escovado e Fibra de Carbono.

---



### Utilização Normal

1 – Com os botões numerados de 1 a 4, podem executar-se os Cenários previamente programados.

2 – Com os botões de Aumento / Diminuição podem regular-se de uma forma proporcional cada um dos quatro Cenários disponíveis ou pressionando em simultâneo com estes botões o botão “1” correspondente ao Canal / Grupo, 1 a 4, que se pretende comandar, obtém-se a regulação individual desse Canal / Grupo.

3 – Com o botão 0 poder-se à desligar toda a iluminação.

### Programação dos Cenários ou Níveis

1 – Pressionando em simultâneo o botão de Aumento ou Diminuição e o botão “1” correspondente ao Canal / Grupo, 1 a 4, que se pretende comandar, obtém-se a regulação individual desse Canal / Grupo, escolhendo assim o fluxo pretendido para cada Canal / Grupo no cenário a programar. Após a escolha do fluxo, pressionar e manter pressionado o botão correspondente ao número do Cenário a programar até os sinalizadores do Paineil cintilarem, então largar. Repetir as mesmas instruções para cada Cenário a programar ou reprogramar.

Utilização e programação simples e intuitiva.